Windows10 接続設定
画面右下にあるアクションセンターのアイコンをクリックします。
(※アクションセンターはキーボードの Windows ロゴキー 中本を同時に押しても表示されます。)

■アクションセンターが表示されたら「ネットワーク」をクリックします。 ※タブレットなどの場合はタップしてください。



■電波が受信できている無線ルータの SSID (アクセスポイント名)が表示されます。



■Wi-Fi がオフになっている場合は「Wi-Fi」をクリックしてオンに変えます。



- ■ここで無線ルータの SSID とセキュリティキーを確認します。
  - 多くのメーカーでは、機器に添付されているシールに記載がございます。
  - ※「セキュリティキー」の呼称は、製品によって「KEY」「暗号化キー」「パスワード」等、 呼び名が異なることがあります。



■無線ルータの SSID が確認できましたら、お客様所有の無線ルータの SSID と同じものを クリックします。「自動的に接続する」にチェックを入れ、 次に「接続」をクリックしてください。

	Buffalo-A-X0000     セキュリティ(部語あり     Difalo-M-10000     の前の所には100
<ul> <li></li></ul>	新聞 Millab-G-XXXX 世界立びアイ保護指令
↑ ②クリック	ネットウークとインターネットの現象
	DETERLET IN BALARDIGENELDETE.

■「ネットワークセキュリティキーの入力」画面になりますので、
 先程確認した無線ルータのセキュリティキーを入力していただき「次へ」をクリックします。

	<ul> <li>Buffaio A-ROOX セキュリティ保護曲り ネットワーク セキュリティキーの入力</li> </ul>
ん Buffalo-A-XXXX セキュリティ保護あり レキュリティ保護あり	ルーターのボタンを押して描述することもできます。 マインセル
ネットワーク セキュリティ キーの入力 ●●●●●●●●●●●●●●●● ルーターのボタンを押して接続することもできます。	Muffalo-G-XXX 世キュリティ保護あり
次へ キャンセル ↑ ②クリック	ネットワークとインターネットの設定

■「接続済み」という表示になりましたら接続設定が完了しております。

	Buffale-A-XXXX 原語語語: 10年10年7日語語U プログアイ
<ul> <li>Buffalo-A-XXXX 接続済み、セキュリティ保護あり</li> <li>プロパティ</li> </ul>	
切断	
	ネットワークとインターネットの設定 設定も正常します IPN 後載も注意が読を発想に認定する。
	<mark>パモ ゆう 0,0 ビード ポットス Wi-日 MU内モード ポット</mark>